



# HP LaserJet Enterprise M611dn

## Des performances et une sécurité inégalées

Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur<sup>1</sup>.



Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input

## L'impression la plus sécurisée au monde<sup>1</sup>

- Avec HP Sure Start, le code d'exploitation est automatiquement vérifié au démarrage et se répare s'il est compromis.
- La détection d'intrusions permet un suivi continu en temps réel pour détecter et arrêter les attaques, puis redémarrer automatiquement.
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.<sup>2</sup>
- Donnez à vos groupes de travail ce dont ils ont besoin pour réussir. Sélectionnez et déployez facilement des solutions HP et tierces.

## Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- Accélérez les tâches et économisez du papier. Imprimez des documents recto-verso aussi rapidement qu'un document verso.
- Cette imprimante sort rapidement de l'état de veille et imprime plus rapidement votre première page – en seulement 7,9 secondes.<sup>3</sup>
- Cette imprimante consomme peu d'énergie grâce à son design innovant et à la technologie du toner.
- Gérez facilement les travaux d'impression directement sur l'imprimante par un simple taper et glisser sur l'écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces).

## Des performances et une protection qui ne vous feront jamais défaut

- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.
- Consacrez moins de temps à remplacer les toners et plus de temps à faire des affaires. Choisissez les cartouches de toner grande capacité<sup>5</sup>.

## Présentation du produit

Ci-contre, imprimante HP LaserJet Enterprise M611dn

1. Compartiment d'intégration du matériel
2. Panneau de commandes avec écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces)
3. Port USB d'accès aisé
4. Bac 1 universel de 100 feuilles
5. Accès facile aux toners par la porte avant
6. Second bac d'alimentation de 550 feuilles
7. Bac de sortie de 500 feuilles
8. Impression recto-verso automatique
9. Impression directe sans fil en option/NFC
10. Port USB hôte
11. Port réseau Gigabit-Ethernet
12. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
13. Logement pour verrou de sécurité de type câble



## Accessoires, consommables et assistance

|   |  |
|---|--|
| <b>Consommables</b>                     | <b>L0H25A</b> Kit de maintenance 220V HP LaserJet (Up to 225,000 pages for HP LaserJet Enterprise M60X series; Up to 247,000 pages for HP LaserJet Managed E601XX series and HP LaserJet Managed E600XX series.) |
|   | <b>W1470A</b> Cartouche de toner noir HP 147A LaserJet authentique (10 500 pages)  |
|   | <b>W1470X</b> Toner LaserJet noir grande capacité HP authentique 147X (25 200 pages)   |
|   | <b>W1470Y</b> Toner noir extra grande capacité HP LaserJet authentique 147Y (42 000 pages)   |
| <b>Accessoires</b>                      | <b>2MU47A</b> Assistant d'accessibilité HP   |
|   | <b>3JN69A</b> Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w   |
|   | <b>4QL32A</b> Lecteur USB sécurisé HP Legic  |
|   | <b>B5L28A</b> Ports USB internes HP  |
|   | <b>B5L29A</b> Disque dur sécurisé haute performance HP   |
|   | <b>G6W84A</b> Module DIMM DDR3 HP, 90 broches, 1 Mo  |
|   | <b>J8J96A</b> Cartouche de recharge d'agrafes HP   |
|   | <b>L0H17A</b> Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles  |
|   | <b>L0H18A</b> Bac papier HP LaserJet 2100 feuilles   |
|   | <b>L0H19A</b> Socle pour imprimante HP LaserJet  |
|   | <b>L0H20A</b> Agrafeuse/bac de réception/boîte aux lettres HP LaserJet   |
|   | <b>L0H21A</b> Bac d'alimentation d'enveloppes HP LaserJet  |
|   | <b>L0H22A</b> Capot du bac HP Extension  |
|   | <b>X3D03A</b> Lecteur de cartes de proximité USB HP Universal  |
| <b>Y7C05A</b> Lecteur de saisie HP HIP2 |  |
| <b>Service et Assistance</b>            | Assistance matérielle <b>U9NE0E</b> HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise M611, 3 ans  |
|   | Assistance matérielle <b>U9NE1E</b> HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise M611, 4 ans  |
|   | Assistance matérielle <b>U9NE2E</b> HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour LaserJet Enterprise M611, 5 ans   |
|   | Assistance matérielle <b>U9NG4PE</b> HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise M611, extension de garantie 1 an                  |
|   | Assistance matérielle <b>U9NG5PE</b> HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise M611, extension de garantie 2 ans                 |
|   |  |

## Caractéristiques techniques

|   |   |
|---|---|
| Modèle  | HP LaserJet Enterprise M611dn   |
| Référence du produit                                | 7PS84A  |
| Fonctions   | Impression  |
| Panneau de commandes                                | Écran graphique couleur (CGD) tactile de 10,92 cm (4,3 pouces); Écran rotatif (angle réglable); Bouton Accueil  |
| <b>Impression</b>                                   |   |
| Technologie d'impression                            | Laser   |
| Performance d'impression <sup>1</sup>               | <b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 61 ppm;<br><b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 50 ipm;   |
| Première page imprimée <sup>2</sup>                 | <b>Noir (A4, prêt):</b> En 5,1 secondes seulement;<br><b>Noir (A4, veille):</b> As fast as 7.9 sec in mm;   |
| Résolution d'impression                             | <b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp;<br><b>Technologie:</b> FastRes 1 200 normal; Traits fins (1 200 x 1 200 ppp), Quickveiw (300 x 300 ppp), Mode éco (600 x 600 ppp);  |
| Taux d'utilisation mensuel                          | Jusqu'à 275 000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé<sup>3</sup>:</b> 5 000 à 25 000   |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access   |
| Langages standards de l'imprimante                  | HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™   |
| Polices et types de caractères                      | 105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL, 92 polices internes redimensionnables en émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>   |
| Zone d'impression                                   | <b>Marges d'impression</b> Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale : 212 x 352 mm   |
| Impression recto verso                              | Automatique (standard)  |
| Vitesse du processeur                               | 1,2 GHz   |
| <b>Connectivité</b>                                 |   |
| Standard  | 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 logement d'intégration matérielle   |
| Optionnel   | Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A; Accessoire HP Jetdirect LAN 8FP31A   |
| Sans fil  | En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Station sans fil monobande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A, Station sans fil bi-bande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire BLE/NFC/sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A, Station sans fil bi-bande disponible avec le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A   |
| Fonctionnalité d'impression mobile <sup>4</sup>     | ePrint HP; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certifié Mopria™; Compatible itinérance pour une impression conviviale   |
| Protocoles réseau pris en charge                    | Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (support de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; DÉTECTION : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x  |
| Fonctionnalités réseau                              | Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).   |
| Disque dur  | En option, 500 Go (avec l'accessoire B5L29A)  |
| Mémoire   | <b>Standard:</b> 512 Mo ; <b>Maximum:</b> 1,5 Go de mémoire MAX, lorsque l'accessoire DIMM de 1 Go est installé   |
| <b>Gestion des supports</b>                         |   |
| Nombre de bacs papier                               | <b>Standard:</b> 2 ; <b>Maximum:</b> Jusqu'à 6  |
| Types de supports                                   | Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, lourd, extra lourd, papier cartonné, préimprimé, préperforé, coloré, brut, lourd rugueux), transparents monochrome, étiquettes, enveloppe, enveloppe lourde  |
| Format du support                                   | <b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 universel de 100 feuilles : 76 x 127 à 216 à 356 mm; Bac 2 d'entrée de 550 feuilles : 99 x 148 à 216 x 356 mm; Chargeur de 550 feuilles en option : 99 x 148 à 216 x 356 mm; Chargeur d'enveloppes de 75 feuilles : 90 x 148 à 178 x 254 mm<br><b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 universel de 100 feuilles : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofici (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Carte postale (JIS), DPostcard (JIS), Enveloppe : B5, C5, C6, DL; Bac 2 d'entrée de 550 feuilles : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofici (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Carte postale (JIS), DPostcard (JIS); Chargeur de 550 feuilles en option : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofici (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Carte postale (JIS), DPostcard (JIS); HCl de 2 000 feuilles en option : A4; Chargeur d'enveloppes de 75 feuilles en option : B5, C5, C6, DL |

|  |  |
|--|--|
| <b>Modèle</b>                                      | HP LaserJet Enterprise M611dn  |
| <b>Référence du produit</b>                        | 7PS84A   |
| <b>Gestion des supports</b>                        | <b>Entrée standard:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles<br><b>Sortie standard:</b> Bac de sortie de 500 feuilles<br><b>Entrée en option:</b> En option margeur papier 1 x 550 feuilles, en option margeur papier 1 x 550 et socle avec armoire, en option margeur papier 3 x 550 feuilles avec socle, en option margeur papier de grande capacité avec socle 1 x 550 feuilles et margeur papier 1 x 2 000 feuilles  |
| <b>Grammage du support</b>                         | Bac 1 : 60 à 200 g/m <sup>2</sup> ; Unité recto-verso automatique : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Capacité d'entrée papier</b>                    | <b>Bac 1:</b> Feuilles : 100; Transparents, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ) : 50; Papier cartonné (200 g/m <sup>2</sup> ) : 30; Enveloppes : 10<br><b>Bac 2:</b> Feuilles : 550; Étiquettes; Transparents : 100<br><b>Bac 3:</b> Feuilles : 550; Étiquettes; Transparents : 100<br><b>Maximum:</b> Jusqu'à 4 400 feuilles  |
| <b>Capacité de sortie</b>                          | <b>Standard:</b> Jusqu'à 500 feuilles<br>Enveloppes: Jusqu'à 75 enveloppes<br>Transparents: 200<br><b>Maximum:</b> Jusqu'à 1 300 feuilles  |
| <b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>         | Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits) - Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac - Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; Pilote d'imprimante PCL6 séparé - Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> , entrez le nom de votre produit et lancez la recherche, cliquez sur Guides de l'utilisateur et entrez le nom et la recherche de votre produit dans le Guide de l'utilisateur, recherchez votre (Nom du produit) - Guide de l'utilisateur, Recherche de la section Systèmes d'exploitation pris en charge; Pilotes d'impression UPD PCL6/PS - Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> , entrez le nom de votre produit et lancez la recherche, cliquez sur Guides de l'utilisateur et entrez le nom et la recherche de votre produit dans le Guide de l'utilisateur, recherchez votre (Nom du produit) - Guide de l'utilisateur, Recherche de la section Systèmes d'exploitation pris en charge; Pilotes d'impression UPD PCL6/PS, systèmes d'exploitation pris en charge - Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, voir <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>  |
| <b>Systèmes d'exploitations réseau compatibles</b> | Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp et XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server; Certification du kit Citrix Ready - Citrix Server jusqu'à la version 7.18. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux - pour en savoir plus, consultez le site <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Linux - pour en savoir plus, consultez le site <a href="https://www.hp.com/go/unixmodelscripts">https://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ; Linux - pour en savoir plus, consultez le site <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix - pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ; Pilotes d'impression UPD PCL6/PS - Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> , 1. entrez le nom de votre produit et lancez la recherche, 2. cliquez sur Guides de l'utilisateur et entrez le nom et la recherche de votre produit dans le Guide de l'utilisateur, 3. recherchez votre (Nom du produit) - Guide de l'utilisateur, 4. recherchez la section Systèmes d'exploitation pris en charge; Pilotes d'impression UPD PCL6/PS, systèmes d'exploitation pris en charge - Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, voir <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> |
| <b>Configuration minimale requise</b>              | <b>Windows:</b> 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, consultez le site <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a><br><b>Mac:</b> 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, consultez le site <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>   |
| <b>Logiciels fournis</b>                           | Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>   |
| <b>Gestion de la sécurité</b>                      | Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple : lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; Authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivol; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités de réparation spontanée; Liste blanche - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk  |
| <b>Administration de l'imprimante</b>              | Assistant pour imprimante HP, HP Device Toolbox, logiciel HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire - Administrateur d'impression gérée);   |
| <b>Dimensions et poids</b>                         |  |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H)             | <b>Minimum</b> 431 x 466 x 380 mm;<br><b>Maximum:</b> 431 x 1040 x 453 mm  |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H)              | 597 x 497 x 539 mm   |
| Poids de l'imprimante <sup>5</sup>                 | 21,6 kg  |
| Poids du carton/paquet                             | 27,3 kg  |
| <b>Environnement d'exploitation</b>                | <b>Température:</b> 10 à 32,5 °C<br><b>Humidité:</b> 30 à 70% HR   |
| <b>Conditions de stockage</b>                      | <b>Température:</b> -20 à 40°C   |
| <b>Acoustique<sup>6</sup></b>                      | <b>Puissance acoustique émise:</b> 6,9 B(A)<br><b>Pression acoustique émise:</b> 55 dB(A)  |
| <b>Alimentation<sup>7</sup></b>                    | <b>Exigences:</b> 220 V - 240 V nominal, à +/-10 %; 50 à 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz), 6 A;<br><b>Consommation:</b> 780 W (impression), 15,3 W (prêt), 3,1 W (veille), < 0,1 W (arrêt automatique/marche manuel), < 0,1 W (arrêt manuel);<br><b>Consommation d'électricité typique<sup>8</sup>:</b> Energy Star : 0,959 kWh/semaine; Blue Angel : 2,425 kWh/semaine;<br><b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne de 220 V (intégré);  |
| <b>Technologie d'économie d'énergie</b>            | Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP   |
| <b>Certifications<sup>9</sup></b>                  | CISPR 22:2008 (international) Classe A, CISPR 32:2012 (international) Classe A/EN 55032:2012 Classe A, CISPR 35:2016 (international) Classe A/EN 55035:2017 Classe A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Directive basse tension 2014/35/UE, directive CEM 2014/30/UE. Autres homologations CEM spécifiques selon les pays.<br>Conforme ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (#AAZ, options #201 uniquement)<br><b>Conforme Blue Angel</b> Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine   |
| <b>Pays d'origine</b>                              | Fabriquée en Chine   |
| <b>Contenu de l'emballage<sup>10</sup></b>         | Imprimante HP LaserJet Enterprise M611dn; Toner noir HP LaserJet authentique (rendement de 10 500 pages); Documentation- Guide d'installation du matériel, Brochure relative aux réglementations; Cordon d'alimentation.   |
| <b>Garantie</b>                                    | Garantie de 1 an. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit le pays et les spécifications juridiques locales. Visitez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options de service et d'assistance HP primées dans votre région.  |

## Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Les fonctionnalités de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les périphériques HP Enterprise et HP Managed avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2019. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctionnalités de sécurité capables de détecter, bloquer et récupérer automatiquement des attaques grâce à un redémarrage en réparation spontanée, conformément aux directives NIST SP 800-193 relatives à la cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir une liste des produits compatibles, consultez la page : <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations, consultez la page : <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>2</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>3</sup> Mesuré après 15 min en veille prolongée. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du gestionnaire, de la complexité du document et du temps de veille.
- <sup>4</sup> Cartouches de toner noir LaserJet authentique grande capacité HP 147X non incluses; à acheter séparément.
- <sup>5</sup> Mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24734, premier jeu de documents tests exclus. Pour plus d'informations, rendez vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

## Spécifications techniques disclaimers

- <sup>1</sup> Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>3</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>4</sup> Pour activer la fonction d'itinérance HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>5</sup> Avec cartouches d'impression.
- <sup>6</sup> Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Pour obtenir des informations actualisées, accédez à <http://www.hp.com/support>. Bruit mesuré pendant l'impression recto monochrome A4 à 62 ppm.
- <sup>7</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- <sup>8</sup> Le TEC Blue Angel équivaut au meilleur TEC. Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays / la région de vente de l'imprimante. Ne pas convertir les tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Le TEC Energy Star version 3.0 n'est pas comparable aux valeurs de TEC Energy Star version 2.0 ou TEC Blue Angel. Blue Angel utilise la version 2.0 du TEC Energy Star. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- <sup>9</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.
- <sup>10</sup> Rendements moyens en noir et blanc déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA 4AA7-6950, Avril 2020

